www.jbminstrumentos.com.br
vendas@jbminstrumentos.com.br

ADAPTADOR COAXIAL SERIE STD6

50Ω - DC a 6.0 GHz

J3029

Descrição:

Os conectores adaptadores da série STD6, contemplam os conectores do tipo DIN-7/16, 4.3/10 e N, sendo utilizados em uma variedade de aplicações, na faixa de frequência de DC até 6.0 GHz, dentre elas incluem: Calibração de Site Masters®, Network Analyzers, antenas, estações rádio-base, telecomunicações por satélite e terrestre, etc.

Normas aplicáveis:

Interface 4.3/10: IEC 61169-54
Interface DIN 7/16: DIN 47223, IEC 61169-4, IEC 169-4
Interface N: MIL-STD-348B

Aplicação:

Instrumentos de teste e medição
Sistemas de comunicação
Sistemas de defesa

Especificação Elétrica:

Faixa de frequência: DC - 6.0 GHz
VSWR máximo: DC - 3 GHz: 1.10:1
3 - 6 GHz: 1.20:1
Impedância: 50Ω
Corpo: Latão Trimetal Niquelado
Durabilidade: 500 ciclos mínimo
Torque máx.: N (aço inox): 12 - 15 in-lbs (1.4 - 1.7 NM)
N (latão): 6.2 - 9.7 in-lbs (0.7 - 1.1 NM)
DIN 7/16: 221 - 265 in-lbs (25-30 NM)
(18.4 a 22.1 ft-lbs)
4.3/10: Torque de engate: 5 N-m (44.25 in-lbs) mín.
Torque de desengate 13,5 lbs (60 N) máx.
Faixa de Temperatura de Trabalho: -40 a +85º C

Conector	
Cod.	**Descrição**
A	N Macho
B	N Fêmea
G	DIN 7/16 Macho
H	DIN 7/16 Fêmea
X	4.3/10 Macho
Y	4.3/10 Fêmea

Obs.: Outras opções disponíveis sob consulta.

Codificação:

J3029 - X - X

- X (último): Conector, lado B
- X (primeiro): Conector, lado A
- J3029: Modelo

Rua Araguaia, 69 - Bairro Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí MG - Brasil
Cep : 37540-000 - Tel : +55 (35) 3471 - 3014

"Especificações e demais informações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso"