

# KIT DE CONECTORES ADAPTADORES

**N - TNC - BNC - SMA - UHF - MINI-UHF - F - RCA**  
**Polaridade Reversa (RP): BNC, TNC, SMA**



## Descrição:

Kit de conectores de uso geral fabricados em latão, corpo niquelado, contato com banho de ouro, dielétrico em PTFE, apresentam propriedades de alta condutividade, composto por conectores coaxiais e adaptadores universais que juntos possibilitam ativar centenas de conexões para as mais diversas aplicações.



**Adapters-KIT**

## Aplicação:

Serviços de manutenção e instalação de campo;  
Interconexões de cabos e acessórios.  
Manutenção e Instalação de Antenas

## Especificações:

### Faixa de Frequência:

N, BNC, TNC: DC - 6 GHz  
UHF: DC - 300 MHz  
Mini-UHF: DC - 2.4 GHz  
F: DC - 300 MHz  
BNC (RP): DC - 5 GHz  
TNC (RP): DC - 6 GHz  
SMA (RP): DC - 8 GHz

### VSWR (máx.):

N, BNC, TNC: DC - 3 GHz: DC - 3 GHz: 1.10:1  
3 - 5 GHz: 1.23:1  
5 - 6 GHz: 1.38:1  
UHF: DC - 300 MHz: 1.30:1  
Mini-UHF: DC - 2.4 GHz: 1.10:1  
F: DC - 300 MHz: 1.36:1  
BNC (RP): DC - 3 GHz: 1.15:1  
3 - 5 GHz: 1.32:1  
TNC (RP): DC - 3 GHz: 1.15:1  
3 - 5 GHz: 1.31:1  
SMA (RP): DC - 3 GHz: 1.10:1  
3 - 8 GHz: 1.29:1

### Perda por Inserção (máx.): 0.2 dB

Impedância: N, BNC, TNC, SMA, UHF, Mini-UHF: 50Ω  
F, RCA: 75Ω

Corpo: Latão Niquelado

Dielétrico: Teflon (PTFE)

Pino de Contato: Bronze Fosforoso revestido de ouro

Dimensões Externas do Kit: 200 x 130 x 50 mm

Peso Aprox.: 720 g

## **JBM INSTRUMENTOS LTDA**

Rua Araguaia, nº 69 Boa Vista - CEP: 37540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG Brasil

Tel. / Fax: (35) 3471-3014 // (35) 3471-3711

<http://www.jbminstrumentos.com.br> - E-mail: [vendas@jbminstrumentos.com.br](mailto:vendas@jbminstrumentos.com.br)

# KIT DE CONECTORES ADAPTADORES

**N - TNC - BNC - SMA - UHF - MINI-UHF - F - RCA**  
**Polaridade Reversa (RP): BNC, TNC, SMA**



**Adapters-KIT**

COMPOSIÇÃO DO KIT					
Tipo de conector		Quant.	Tipo de conector		Quant.
N Macho		2	F Macho		1
N Fêmea		2	F Fêmea		1
BNC Macho		2	RCA Macho		1
BNC Fêmea		2	RCA Fêmea		1
TNC Macho		2	RP-BNC Macho		1
TNC Fêmea		2	RP-BNC Fêmea		1
SMA Macho		2	RP-TNC Macho		1
SMA Fêmea		2	RP-TNC Fêmea		1
UHF Macho		2	RP-SMA Macho		1
UHF Fêmea		2	RP-SMA Fêmea		1
Mini-UHF Macho		1	Acoplador Universal		8
Mini-UHF Fêmea		1	Case de Couro		1
<b>Legenda</b>	RP: Polaridade reversa				

## JBM INSTRUMENTOS LTDA

Rua Araguaia, nº 69 Boa Vista - CEP: 37540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG Brasil

Tel. / Fax: (35) 3471-3014 // (35) 3471-3711

<http://www.jbminstrumentos.com.br> - E-mail: [vendas@jbminstrumentos.com.br](mailto:vendas@jbminstrumentos.com.br)